



Sensore ambientale di movimento, temperatura e luminosità wireless

- Perfetta integrazione in sistemi BMS / BEMS
- Alimentato a 12 VDC
- Ingresso per contatto pulito
- Adatto al montaggio a muro o a soffitto

KET-TLP-105

Applicazioni

Building management system

Versioni

KET-THL-305

KET-TLP-105 è un **sensore ambientale** in grado di rilevare il **movimento di persone** in un raggio di circa 3-4 metri.

Il **doppio sensore di luce** incorporato consente di limitare l'accensione di luci solo sotto ad una determinata soglia di illuminazione impostabile da remoto. Il sensore di temperatura completa le caratteristiche del dispositivo.

La **trasmissione wireless** evita i costi di cablaggio consentendo l'installazione del sensore anche a soffitto.

L'ingresso per contatto pulito può essere utilizzato per il collegamento di contatti porta / finestra, sensori PIR o pulsanti di comando.

Progettata per integrarsi con facilità in sistemi di supervisione e gestione dell'energia (BMS / BEMS).

Pensata per un **utilizzo professionale** supporta l'aggiornamento del firmware da remoto o in locale e la ricarica rapida durante il service. Adatta ad un utilizzo in ambienti pubblici supporta il blocco tastiera.

Caratteristiche tecniche

Specifiche generali	Grado di protezione: ip40 Temperatura operativa: -10 ÷ +60 °c Temperatura di immagazzinamento : -15 ÷ +60 °c Umidità relativa: max 80% senza condensa
Contenitore	Dimensioni: 100 x 100 x 22.5 mm (l x a x p) Fissaggio: a parete con supporto in dotazione Materiale: abs, autoestinguente: ul 94 v-0
Alimentazione	Tensione di alimentazione: 12 vdc Tipologia connettori: morsetti a molla estraibili
Ingressi digitali	Canali: 1 per contatto pulito con tempo di rilevazione alla variazione contatto di circa 50ms.
Sezione radio	Protocolli supportati: x-monitor protocol (x-mp) / ieee 802.15.4 Frequenza di trasmissione: 2.4 ghz Potenza di uscita: +3 ÷ +20 dbm Sensibilità: -101 dbm Tipo di antenna: 1 interna Distanza massima (aria libera): oltre 600 m
Funzionalità	Indicatore segnale radio: integrato (linkquality) Regolazione potenza di uscita: da menu e da remoto Aggiornamento firmware: tramite connettore usb c Supporto ambienti pubblici: supporto antirimozione, blocco tastiera
Sensore di temperatura	Tipo di sensore: ntc o digitale (solo versione .th) Intervallo di misura: -40 ÷ +123.8°c Precisione: ±0.4 ÷ 25 °c Ripetibilità: ±0.1 °c Risoluzione: ±0.01 °c
Sensore di umidità	Versione: solo versione .th Intervallo di misura: 0 ÷ 100%rh Precisione: ±3%rh da 20 a 80%rh Ripetibilità: ±0.1%rh Risoluzione: ±0.03%rh Istresi: ±1%rh Stabilità lungo periodo: <0.5%rh/anno
Sensore di luce	Numero di sensori: 2, uno frontale e uno superiore Intervallo di misura: 10 ÷ 1000 lux Curva di risposta: simile a quella dell'occhio umano

Caratteristiche tecniche

Sensore di movimento

Campo di misura: fino a 4 m; consigliato 0 ÷ 3,5 m**Angolo di visualizzazione:** <=100° di angolo del cono, distanza <=4m**Tempo di risposta:**